

XJ500 ab Version 3.3

MELDUNG: 95 % Speicher voll

1.) Möglichkeit diese Meldung zu quittieren

Das XJ500 – Gerät kurz stromlos schalten.

Danach bleibt die Meldung in der Anzeige des XJ500, jedoch werden keine Alarmmeldungen mehr ausgegeben. Der akustische Alarm des XJ500 ist quittiert. Das XJ500 ist mit einem Ringspeicher versehen. Wenn 100% des Speichers voll sind, wird natürlich auch danach weiter gespeichert. Die jeweils ältesten Daten werden überschrieben. Die Meldung 95 % Speicher voll ist nicht mehr möglich. Hierfür müsste der Speicher direkt über Tastatur am XJ500 gelöscht werden (Setup -> XJ Unit (XJ-Einheit) ->Acquisition (Aufzeichnung) -> Clear Archive (Lösche Archiv)). Vorher empfiehlt sich, die gespeicherten Dateien auszulesen und auf Diskette oder Festplatte zu speichern.

2.) Die Meldung „95% Speicher voll“ löschen

Genauso verfahren wie in 1.) . Zusätzlich im Setup die Markierung bei den Alarmmeldungen „95% Speicher voll“ entfernen. Danach das Setup nochmals in das XJ500-Gerät speichern (Write bzw. Schreibe XJ) !